www.testboy.de

TESTBOY TV 435
Strom-Messadapter

Der Strom-Messadapter Testboy TV 435 dient zur Prüfung verschiedener Messwerte eines Verbrauchers. Über die vorhandenen Schuko-Anschlüsse kann der Adapter problemlos zwischen Verbraucher und Steckdose geschaltet werden. Es können der ein- und zehnfache Laststrom, der Differenzstrom zwischen Außenleiter und Neutralleiter sowie der Schutzleiterstrom mit Hilfe einer Strommesszange ermittelt werden. Über die vorhandenen Messbuchsen können ebenfalls die Spannungsverhältnisse zwischen den angeschlossenen Leitern ermittelt werden.

VORTEILE

> 1- und 10-fache Laststrommessung
> Differenzstrommessung
> Schutzleiterstrommessung
> Spannungsmessung über integrierte Messbuchsen

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 435
Laststrommessung x 1	Ja (A x 1)
Laststrommessung x 10	Ja (A x 10)
Differenzstrommessung	Ja (mA L-N)
Schutzleiterstrommessung	Ja (mA PE)
Maximallast	16 A
Spannungsmessung	Ja, über die Messbuchsen
Leitungslänge	ca. 25 cm je Seite
Überspannungskategorie	CAT III 300 V
Norm	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411); EN 61010-02-030
Abmessungen	180 x 53 x 17 mm
Gewicht	320 g

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**